

PRODUCTFICHE



GOL-EL501 Multiplexermodule voor hoofdingang

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Voor installaties met één of meerdere hoofdingangen en een aantal secundaire ingangen
- Digitaliseer module voor 6 Wiresysteem
- Eenvoudige montage in inbouwdoos
- Aansluiting tot 8 drukknoppen
- Uitbreidbaar naar meerdere knoppen met GOL-EL516

INFO OVER HET PRODUCT

Deze module vormt in een 6 Wiresinstallatie de interface tussen de belplaat en de binnenposten. Deze module verzendt een digitale code in het systeem en de binnenpost met de overeenstemmende code zal hierop reageren.

Wordt gebruikt in een installatie met één of meerdere hoofdposten en een aantal secundaire posten. Eerst moet men de binnentoestellen programmeren vanaf de secundaire buitenposten, daarna worden de overeenstemmende codes geprogrammeerd op de knoppen van de GOL-EL501 module.

Op deze module kunnen 8 drukknoppen aangesloten worden. Indien er meer beldrukknoppen nodig zijn, kan er per ingang een module GOL-EL516 aangesloten worden. Dit levert in feite 14 extra knoppen op. Hieronder vindt u het aantal nodige modules in functie van het aantal knoppen.



GOL-EL501	0 tot 8 knoppen
GOL-EL501 + 1 x GOL-EL516	9 tot 22 knoppen
GOL-EL501 + 2 x GOL-EL516	23 tot 36 knoppen
GOL-EL501 + 3 x GOL-EL516	37 tot 50 knoppen
GOL-EL501 + 4 x GOL-EL516	49 tot 64 knoppen
GOL-EL501 + 5 x GOL-EL516	65 tot 78 knoppen
GOL-EL501 + 6 x GOL-EL516	79 tot 92 knoppen
GOL-EL501 + 7 x GOL-EL516	93 tot 106 knoppen
GOL-EL501 + 8 x GOL-EL516	107 tot 120 knoppen

ACCESSOIRES

- GOL-EL516 Uitbreidingsmodule indien meer dan 8 knoppen

TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning	18 Vdc
Slotsturing	12 Vdc
Afmetingen	110 x 80 x 20 mm (BxHxD)