

PRODUCTFICHE



AN 9326 INTERFACE LOSSTAANDE CAMERA

De systemen Bitron Video zijn gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen.

Deze omvormer wordt standaard voorzien indien er CCTV camera('s) zijn waarbij men, behalve voor de CCTV camera, verder geen coaxbekabeling gebruikt.



KENMERKEN

- Toegepast in videofoniesystemen
- Voor installaties met een audio deurpost en losstaande camera
- Levert bovendien voeding voor een losstaande camera
- Behuizing voor DIN-rail montage

INFO OVER HET PRODUCT

De interface AN 9326 heeft volgende functies:

1. het omvormen van een standaard CCIR-videosignaal (bv. CCTV-camera) naar een gebalanceerd (A-B) videosignaal.
2. bevat een timerschakeling waarmee de tijd dat de monitoren opgelicht blijven, kan ingesteld worden
3. uitgang aanwezig van 12 Vdc – 250 mA, voor de voeding van de camera

ACCESSOIRES

- GCM80/2x/L Audiomodule Domular
- AN 7362 Voeding videofonie

TECHNISCHE FICHE

Voeding	20 Vdc 350 mA
Uitgang	12 Vdc 250 mA
Impedantie ingang V-S	75 Ohm
Impedantie uitgang A-B	gebalanceerd op 75 Ohm
Montage	DIN-rail (4 eenheden)