

AN 7817 ELEKTRONISCHE BEL SA100



- Bijkomende bel voor elke installatie
- Herhaling belsignaal vanaf de deurpost
- Toongenerator voor extra tweetonale bel

De systemen Bitron Video zijn gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen

PRODUCT INFO

AN 7817 BEL SA100

Deze bijkomende bel kan gebruikt worden voor bij zowel parlofonie als videofonie en wordt standaard aangeboden in elke installatie behalve Kit Video 2+, daar wordt de AN 7759 SA99 aanbevolen daar deze net zoals de monitors een gong heeft. In sommige situaties, waarbij er twee oproepen zijn (belonderscheid) en binnenposten zonder dingdong, dient de bel SA80 voorzien te worden. Dit is een SA100 met ingebouwde zoemer.

Heeft 2 functies:

- Enerzijds wordt de elektronische oproeptoon van de deurpost herhaald, anderzijds kan de ingebouwde toongenerator zelf een aparte tweetonale bel genereren.
- De basis van het toestel kan in om het even welke richting gemonteerd worden.

De afdekkap dient echter met de merktekens naar boven geplaatst te worden.

Standaard wordt de bel geleverd met de schroeven en pluggen.

TECHNISCHE FICHE

Voedingspanning	10 tot 15 Vdc of 8 tot 12 Vac
Stroomverbruik	90 mA
Geluidssterkte	80 dBA/m bij 12 V
Afmetingen	115 x 115 x 30 mm (BxHxD)