

PRODUCTFICHE



GOL-NX3301 Nexa inox codeklavier

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Nexa inox front
- Stand-alone of bruikbaar in combinatie met Nexa inox belplaat
- Verlicht toetsenbord
- 2 potentiaalvrije relaisuitgangen
- 999 activatie codes
- Keuze uit 4, 5 of 6-cijferige codes
- 2 indicatie LED's aan voorzijde
- Activeringstijd instelbaar tussen 1 - 99 seconden

INFO OVER HET PRODUCT

Dit codeklavier kan gebruikt worden in elke modulaire belplaat van Nexa inox ongeacht het type installatie. Het front van deze module is uitgevoerd in inox. Dit codeklavier is voorzien van een numeriek codeklavier en 2 indicatieleds.

Deze module beschikt over 2 output relais in combinatie met max. 999 gebruikerscodes. Deze codes kunnen 4, 5 of 6-cijferig zijn.

De tijd dat het relais moet gestuurd worden, kan geprogrammeerd worden van 0 tot 99 seconden. Deze module is voorzien van een procedure om het intoetsen van foutieve codes af te straffen door de module gedurende 3 minuten te deactiveren.

ACCESSOIRES

- GOL-TF-104 Transfo 230/12 Vac - 18VA

TECHNISCHE FICHE

- Voedingsspanning	12 Vac of 18-24 Vdc
- Stroomverbruik	200 mA
- Geheugentype	EEPROM
- Geluidsindicatie	Akoestische bevestiging van het indrukken van een toets
- Visuele indicatie	Groene en rode led
- Relais	2 tijdsgestuurde potentiaal vrije relaisuitgangen
- Opslagcapaciteit	999 activatie codes
- Afmetingen	105 x 116 x 40 mm (BxHxD) - afmetingen zonder montagekader