

Referentie: GOL-C5110/EDGE7WB/G+

Productcode: 12305113B



Deze kit bevat

- Video deurpost: CLIP/ G+ met 1 knop
- Monitor Edge 7WB/G+ - handsfree monitor met geïntegreerde Wi-Fi
- Switch PoE SW-104 - 4 poorten
- RC-EDGE metalen montagebeugel voor monitor
- Regenkap voor CLIP

Kenmerken

Buitenpost CLIP/G+:

- Grafietkleurige behuizing van zamaklegering met zwart gekleurd acryl voorkant
- 2 MP CMOS-camera met 150° groothoekoptiek.
- IK07 anti-vandalisme en IP65 weerbestendigheid.
- Gesproken meldingen en oproepknop met 'SmartPrompt' lichtgevende indicatie van de verschillende systeemstatussen.
- 13.56 MHz RFID-nabijheidslezer met Wiegand26- en RS485-uitgangen.
- Deuropening via QR-codes.
- 2 afzonderlijke sturingen: elektrisch deurslot en poort.
- Compatibel met 48 V PoE-switch en aansluiting via RJ-45-connector, met de mogelijkheid van lokale 12 V DC-voeding.
- Regenkap is inbegrepen.

Afmetingen: 70(B) x 170(H) x 27(D) mm

Binnenpost EDGE-7WB/G+:

- Digitale 'G+' installatie met TCP/IP protocol
- Behuizing van gepolijst ABS-kunststof, in zwarte kleur
- Ingebouwde Wi-Fi-module voor het doorschakelen van de oproepen naar een smartphone via de G2Call+-app
- Compatibel met Alexa- en Google Home-apparaten
- Handsfree communicatie met verborgen luidspreker met hoog rendement
- Voorkant van gehard glas met spiegeleffect en 1024 x 600 px
- IPS touchscreen met hoge resolutie in 16:9-formaat
- Aanpasbare gebruikersinterface en achtergrond, beschikbaar in 16 talen
- Acht ingangen voor alarmen en twee programmeerbare relaisuitgangen
- RC-EDGE montagebeugel voor opbouw is inbegrepen

Afmetingen: 179 (B) x 116 (H) x 13 (D) mm

Accessoires

- RC-EDGE-SUP metalen montagebeugel voor blootliggende bekabeling
- GOL-NFC/US/CARD proximity kaart - 13.56 MHz - NFC
- GOL-NFC/US/TAG proximity tag - 13.56 MHz - NFC
- GOL-NFC/IN proximity installateurskaart - 13.56 MHz - NFC
- GOL-RC-CLIP Bevestigingsbeugel voor CLIP/G+ en CLIP/G2HD-panelen, gemaakt van grafietkleurige zamaklegering. Maakt het mogelijk om de CLIP/G+ en CLIP/G2HD-panelen te monteren zonder gebruik te maken van de regenkap